ieda POWER SAFE

Línea de UPS Interactivo

Serie IPS

9E66-73018HX1



1500 VA

Beneficios

- ✓ DC Start Function (Cold start).
- ✓ El mejor ratio costo/beneficio para un equipo con excelente performance.
- ✓ Admite cargas con sistema corrector de factor de potencia activa (APFC)
- ✓ Estabilizador de Voltaje incorporado para una calidad de energía confiable.
- ✓ El Puerto inteligente USB -HID (Human Interface Device) permite la integración del UPS con el sistema de administración de energía incorporado con integración con Windows, Mac OS, Linux para Gestión de Energía.
- ✓ Tamaño compacto con peso ligero.
- ✓ Autoencendido al retorno de la energía.
- ✓ Protección de descarga de baterías ante cargas mínimas (Tiny Load Sensing).
- ✓ Cargador de baterías súper veloz, para aminorar el tiempo de recarga a 2-4 horas.
- ✓ Cable Power integrado al equipo para evitar desconexiones accidentales.
- ✓ Con el soporte y respaldo a nivel nacional de ELISE.

De 1200 a 2200VA
Disponible para fuentes **APFC**

Forma de onda Senoidal Modificada

Cargador últra rápido

Puerto Inteligente **USB - HID**

Sensor de Cargas mínimas

Garantía 3 años

CARACTERÍSTICAS

* TIPO	Mónofásico
* DISEÑO DE CHASIS	Torre
* TECNOLOGÍA	Interactiva
* POTENCIA	1500VA
* TENSIÓN DE ENTRADA	162 a 268 VAC (220VAC) 170 a 280 VAC (230VAC)
* FRECUENCIA DE ENTRADA	50 - 60Hz
* TENSIÓN DE SALIDA	220-240 VAC
* FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA	0.60
* AUTONOMÍA	Bateria interna - 40 min con una PC (80 watts)
* TIPO DE INTERFAZ	USB
* UNIDAD DE DESPACHO	Unidad
* EMPAQUE DE FABRICA	Caja
* GARANTÍA DE FABRICA	03 años
* MODELO	IPS-1500-LED
* MARCA	IEDA POWER SAFE
* CIU	9E66-73018HX1
* CODIGO CUBSO	
* CODIGO SIGA	

Características complementarias

MODELO		IPS-1500-LED
CAPACIDAD	Potencia Nominal	1500 VA/ 900 W
ENTRADA	Rango de Voltaje de Entrada	Para: 220 VAC: (162 a 268 VAC) / Para: 230 VAC: (170 a 280 VAC) / Para: 240 VAC: (177 - 290 VAC)
	Rango de Frecuencia	45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz
	Conexión de Entrada	Cable de alimentación incorporado con enchufe Nema 5 - 15P de 10 Amp
SALIDA	Factor de Potencia de Salida	0.6
	Tensión Nominal	220 / 230 / 240 VAC
	Regulación de Voltaje (Modo Línea)	± 15%
	Regulación de Voltaje (Modo Batería)	± 10%
	Rango de Frecuencia (Modo Batería)	50/60 Hz ± 1Hz
	Forma de Onda de Salida	Onda sinusoidal modificada
	Tomas de Salidas Universales	06
EFICIENCIA	Modo Online	95%
	Modo AVR (Estabilizador)	88%
	Modo Batería	60%
BATERÍA	Tipo de Batería	12V/7Ah
	Número de Batería Interna	2
	Voltaje Nominal de la Batería	24 VDC
	Tiempo de Respaldo Carga típica de una PC (80W)	40 Min
	Tiempo de Recarga (al 90%)	2 - 4 horas
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	Modo Batería - Modo de Línea	3 - 8 milisegundos
DISPLAY		LED
ALARMA AUDIBLE		Si
DIMENSIÓN	WxHxD	139 x 195 x 364 mm
PESO NETO		9.35 kg
MEDIO AMBIENTE	Temperatura de Funcionamiento	0 ~ 40 °C
	Nivel de Ruido	<45dB
INTERFAZ	Puerto Inteligente USB-HID	SI
	Protección	RJ45

INFORMACIÓN ADICIONAL

CUIDADO DEL UPS

1. Para el mejor mantenimiento preventivo, mantenga el área alrededor de equipo limpia y sin polvo. Si la atmósfera tiene mucha polución, limpie el exterior del sistema con aspiradora.
2. Para una vida útil total de la batería, mantenga el equipo a una temperatura ambiente de 25°C (77°F)
3. Si el UPS requiere algún tipo de transporte, verifique que esté desconectado y apagado

ALMACENAMIENTO DEL UPS

1. Si almacena el equipo durante un período prolongado recargue la batería cada 6 meses conectado el UPS a la red eléctrica.
2. Se recomienda que las baterías se carguen cada 48hrs después de un almacenamiento prolongado.
3. Si a la fecha ha pasado y las baterías nunca se recargaron, no las use. Póngase en contacto con su representante de servicio

RECICLANDO EL EQUIPO USADO

Las baterías deben desecharse correctamente de acuerdo con la normativa local. No abra ni destruya las baterías. El escape de electrolito puede causar lesiones en la piel y los ojos. Puede ser tóxico. No deseche el UPS las baterías del UPS en la basura. Este producto contiene baterías de plomo ácido selladas y debe desecharse adecuadamente. Para obtener más información, póngase en contacto con su centro local de reciclaje / reutilización o desechos peligrosos

GARANTIA DE FABRICA

La garantía es contra defectos de fabricación y/o fallas de funcionamiento, no relacionados al uso habitual y desgaste natural del equipo.

SE RECOMIENDA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO MINIMO UNA VEZ AL AÑO.

